

# bleu|ciel

## B.Sky 1006 Guide de l'utilisateur

### Table des matières

Fonctions de base de B.Sky 1006 .....	1
Caractéristiques et spécifications .....	2
Mise en marche .....	3
Installation .....	4
Commandes .....	4
Utilisation du B.Sky 1006 .....	5
Charge .....	7

### Le modèle B.Sky 1006 en un coup d'oeil

Comprendre les fonctionnalités de l'appareil Bluetooth



## Spécifications

- Version Bluetooth : 2.0
- Gamme de fréquence : 2.4GHz-2.48GHz
- Chargeur voiture : DC 12V-24V
- Mode veille : 120 heures
- Temps d'appel réel : 7.5 heures
- Dimensions : 104 mm(L) x 55 mm(l) x 16 mm(H)
- Poids : 69 grammes
- Température de fonctionnement : 0°C-50°C
- Température d'entreposage : -10°C-60°C

## Caractéristiques

- Touche multifonction :
  - Répondre/rejeter un appel, mise en attente et appel vocal
- Identification du numéro ou du nom de l'appelant
- Recomposition
- Appels reçus
- Écouteur sans fil
- Technologie DSP
- Haut parleur et microphone intégrés
- Contrôle du volume
- Écran réversible
- Commutation de l'appel entre cellulaire et main libre
- Port USB pour recharge et mise à niveau
- Transfert du répertoire
- Batterie ionique rechargeable
- Touche +/- pour lire les appels entrants
- Duplex intégral, suppression de l'écho et des bruits ambiants

## Mise en marche de l'appareil Bluetooth avec votre cellulaire:

Avant d'utiliser l'appareil Bluetooth pour la première fois, vous devez le jumeler à un téléphone cellulaire muni d'un Bluetooth. La procédure du jumelage varie d'un modèle à l'autre. Référez-vous au manuel de votre téléphone cellulaire concernant la connectivité.

- 1) Allumer l'appareil Bluetooth.
- 2) Activer la fonction Bluetooth de votre cellulaire (se référer au guide d'utilisateur pour la connectivité Bluetooth).
- 3) Sélectionner B.Sky 1006 de la liste des périphériques du téléphone cellulaire pour le jumelage.
- 4) Entrer le code 0000 pour confirmer le processus du jumelage.
- 5) «Jumeler» apparaîtra sur l'écran LCM.
- 6) «Connecter» apparaîtra sur l'écran.

### Note:

Si la batterie du cellulaire ou de l'appareil Bluetooth est faible vous risquez de perdre la connexion Bluetooth. Maintenez la batterie en charge pour assurer une bonne connexion.

## Installation : 2 méthodes :

1- Placer l'appareil Bluetooth dans le support et le placer sur le pare-soleil.

2- Placer les ventouses sur le support et collez-le sur le pare-brise.

## Utilisation des commandes B.Sky 1006

- Les commandes sur le B.Sky 1006 sont faciles à trouver et à utiliser.
- L'affichage LCM : L'affichage des appels supporte jusqu'à 12 chiffres ou lettres.
- Port USB : sert à la mise à niveau du logiciel ainsi qu'à la recharge.
- Touches +&- : ces touches servent à l'affichage des appels entrants, du répertoire téléphonique et à l'ajustement du volume.
- Touche multifonction : répondre, rejeter, commuter, recomposer ou terminer les appels.

## Utilisation des commandes B.Sky 1006

POUR	FAIRE
Mettre en marche le B.Sky 1006	Mettre la touche ON/OFF sur «ON»
Éteindre le B.Sky 1006	Mettre la touche ON/OFF sur «OFF»
Ajuster le volume	Touche +&-
Accéder à l'historique des appels	Touche +&-
Accéder au répertoire téléphonique	Appuyer sur la touche -
Défiler les appels entrants	Appuyer sur la touche +
Écran réversible	Appuyer et tenir pour 3 secondes la touche +&-
Transfert entre le cellulaire et B.Sky 1006	Appuyer sur la touche multifonction quelques secondes

## Utilisation du B.Sky 1006

### Appels téléphoniques

#### Appeler

- 1) Composer simplement le numéro sur votre téléphone cellulaire.
- 2) Composition vocale (fonctionne uniquement avec les téléphones cellulaires dotés de la «Commande vocale»): Pour faire ce type d'appel, utilisez la touche composition vocale sur votre téléphone ou la touche multifonction. L'écran affiche «VOICE DIAL», prononcez clairement la signature vocale et l'appel sera acheminé.

## Répondre à un appel

- Pour un appel entrant, la sonnerie proviendra de votre appareil Bluetooth, l'affichage montrera soit le numéro ou le nom de l'appelant.

## Appel en attente

- Lorsqu'un appel est en cours et qu'un deuxième appel est acheminé, un signal se fait entendre (habituellement quelques bips). Appuyez sur la touche multifonction. Le numéro de l'appelant affiche les appels entrants.
- Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche multifonction.
- Pour mettre fin à l'un des deux appels, sélectionnez l'appelant et appuyez une seule fois sur la touche multifonction.

## Recomposition du dernier numéro

- Pour recomposer le numéro précédent, appuyez rapidement 2 fois sur la touche multifonction, l'écran affichera «REDIAL».

## Commutation de l'appareil Bluetooth

- Pour commuter les appels entre le B.Sky 1006 et le cellulaire, appuyez sur la touche multifonction quelques secondes, l'écran affichera le transfert.

## Terminer un appel

- Appuyer une fois sur la touche multifonction ou mettez fin à l'appel à travers votre cellulaire.

## Rejeter un appel

- Pour rejeter un appel entrant, appuyer rapidement 2 fois sur la touche multifonction.

## Ajout et suppression de contrat

Ajouter :

Pour les utilisateurs de Blackberry :

- 1 - Pour entrer vos contacts dans l'appareil Bluetooth, assurez-vous d'être relié à l'appareil.
- 2 - Dans la section «OPTION BLUETOOTH», appuyez sur la touche Menu quand B.Sky 1006 s'allume et sélectionnez «TRANSFER ADDRESS BOOK».

Pour tous les autres cellulaires :

- 1 - Pour entrer vos contacts, assurez-vous de ne pas être relié à l'appareil Bluetooth.
- 2 - Sélectionnez le numéro de téléphone désiré et envoyez-le par Bluetooth.
- 3 - Sélectionnez B.Sky 1006 dans les appareils recherchés.
- 4 - Le nom sera affiché dans les contacts de l'appareil Bluetooth.

Supprimer

- 1 - Supprimer tous les numéros: appuyez sur la touche multifonction 8 secondes. L'écran affichera «DELETE ALL».
- 2 - Supprimer certains numéros: Repérez-les dans votre répertoire et ensuite appuyez sur les touches + et – en même temps pour les effacer.

## Charge :

### Informations sur la batterie B.Sky 1006

Le B.Sky 1006 est muni d'une batterie ionique rechargeable au lithium. Pour de meilleurs résultats, la première fois que vous utilisez l'appareil, laissez-le charger jusqu'à ce que l'écran affiche «FINISHED», ce qui indique que la batterie est totalement chargée.

### État de la batterie

Quand la batterie du B.Sky 1006 faiblit, un message «LOW BATT» apparaît pour vous aviser qu'il est tant de la recharger. «CHARGING» s'affichera sur l'écran LCM durant le processus. Vous pouvez déconnecter et utiliser le B.Sky 1006 avant que la charge ne soit complétée.

Note:

Les batteries rechargeables ont un cycle de vie limité et peuvent éventuellement être remplacées. La durée de vie de la batterie varie selon la fréquence d'utilisation.

## Recharger la batterie B.Sky1006

Vous pouvez recharger la batterie B.Sky 1006 de 3 façons :

### 1. Connecter B.Sky 1006 à votre ordinateur

- Pour charger votre batterie à travers votre ordinateur:  
Connectez une extrémité du câble USB dans l'appareil et l'autre extrémité dans un port USB 2.0 à votre ordinateur. L'ordinateur doit être allumé et non en mode veille. Si «CHARGING» est indiqué sur la l'écran LCM, la batterie est en charge.

### 2. Connecter B.Sky 1006 à votre chargeur voiture

- Branchez le câble USB dans le port USB de l'appareil.
- Branchez l'autre port du chargeur dans allume-cigare de votre voiture. («CHARGING» sera affiché sur l'écran LCM)
- «FINISHED» s'affichera sur l'écran LCM quand la batterie sera complètement chargé.

### 3. Charge solaire

Pour la charge solaire

- Placer les ventouses sur le support et coller le support sur le pare-brise ou une source solaire quelconque.

### Garantie Bleu Ciel

Nos produits sont conçus et fabriqués pour une utilisation simple et pratique. Dans le cadre de notre engagement concernant l'excellence de nos produits, Bleu Ciel Tech Inc. garantit le premier acheteur contre tout défaut de matériel et de fabrication pour une période de Un (1) an, suivant la date d'achat.

Bleu Ciel Tech Inc et/ou ses sociétés affiliées améliorent constamment la conception, les matériaux ou les méthodes de production de leur produits. Comme il est pratiquement impossible de rendre publics tous les changements apportés à chacun de nos produits, nous nous reservons le droit d'effectuer ces modifications sans autre avis.

Si pendant la période d'Un (1) an votre produit est defectueux, Bleu Ciel Tech Inc. réparera ou remplacera l'unité sans frais reliés aux changements de pièces ou main-d'oeuvre selon les conditions suivantes:

1. Toutes réparations doivent être effectuées par Bleu Ciel Tech Inc.
2. Le dispositif ne doit pas subir d'usage anormal et abusif, d'accidents ou de négligence comme les dommages physiques.

Toutes réclamations de garantie doivent être accompagnées d'une preuve d'achat et soumises directement à votre détaillant.